

Funkrauchmelder

FU9035

Der optische Funk-Rauchmelder reagiert auf Rauchpartikel. Dieser Indikator wird zuverlässig detektiert und der Funk-Alarmzentrale gemeldet. Der optische Funk-Rauchmelder wird an der Decke in der Mitte des Raumes montiert. Sein Erfassungsbereich beträgt bis zu 40m². Empfohlen wird je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum. Der optische Rauchmelder erkennt Rauchpartikel, die in seine Messkammer eindringen. In die Alarmanlage eingebunden, belegt der Funk-Rauchmelder stets eine Zone, die auch bei einer unscharf geschalteten Anlage überwacht wird. Neben dem Alarm über die Zentrale sorgt der integrierte Piezo-Alarmgeber des Melders für eine zusätzliche Alarmierung. Bei entsprechenden Batterien (2x CR123 3V Lithium) hat der Funk-Rauchmelder eine Lebensdauer von ca. 12 Monaten. Die Lebensdauer variiert, je nachdem wie häufig Sie die Funktion des Melders testen. Ein Test pro Woche wird empfohlen. Eine schwache Batterie wird vom Melder über regelmäßige Pieptöne angekündigt.



Produkthighlights:

- Detektiert sichtbare Rauchpartikel
- Meldet einen Feueralarm an die Zentrale
- Zusätzlich interner Alarmgeber

Technische Daten

Funkfrequenz	868,65 MHz AM	RF-Immunität	20V/m 80MHz – 1GHz
Modulation	AM	Stromaufnahme	ca. 55mA Alarm
Batterie	2x CR123 3V Lithium	Batterie –Lebensdauer	ca. 1 Jahr
Alarmgeber	85dB auf 3,3 m	Betriebstemperatur	4°C – 38°C
Gewicht	335g	Abm. (ØxH)	148 x 53 mm